



## Produkt Data TrustME:

### Master:

Farve: hvid

Mål: 10x10x24 mm

Temperaturområde: -25 til 70 grader celsius

Luftfugtighed: <90%RH

Strømforsyning: 6-14 volt dc/ 2A / multi polarisering

Standby strømforbrug: <200 mA

Strømforbrug ved alarm: 1,2 A

Gps: 24 satellit modtager

Gprs iot 2g net.

Indbygget sirene: 107db

Tilslutninger: 1 stk. ekstern sirene 12 volt, 4 alarm sensorer, 2 fjernbetjeninger



### Sensor uden pir:

Farve: hvid

Mål: 70x45x15 mm

Temperaturområde: -25 til 70 grader celsius

Luftfugtighed: <90%RH

Temperaturområde: -25 til 70 grader celsius

Luftfugtighed: <90%RH

Indbygget batteri: 550 mA opladelig med USB Micro 5volt, opladetid 3 timer





**Følsomhed: Justerbar**

**Detektore: slag og el værktøj**

**Montering: 2 stk. Neodymium magneter**

**Opladetid ca. 3 timer (gælder alle sensorer)**

## **Sensor med pir:**

**Pir detektor: 5 meter rækkevidde, 70 graders vinkel**

**Farve: hvid**

**Mål: 70x45x15 mm**

**Temperaturområde: -25 til 70 grader**

**Luftfugtighed: <90%RH**

**Indbygget batteri: 550 mA opladelig med USB Micro 5volt, opladetid 3 timer**

**Følsomhed: Justerbar**

**Detektore: slag og el værktøj**

**Montering: 2 stk. Neodymium magneter**



## **Fjernbetjening:**

**Rækkevidde: < 20**

**Batteri: 2032 Forventet levetid 6 mdr.**

**Temperaturområde: -20 til 70 grader celsius**





## Ekstern Sirene:

Farve: sort

Strømforsyning: 6-14 volt dc

Mål: 47x39x22,8

Temperaturområde: -20 til 70 grader celsius

Lydniveau: 102dB

Lyd frekvens: 2-3,5 kHz.

Strømforbrug: <90 mA

Montering: 2 stk. Neodymium magneter

